

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU VERTIS EXPI 1.2

## **UWAGA!**

Przed wykonaniem aktualizacji proszę naładować urządzenie. Podczas aktualizacji zostaną skasowane wszystkie dane z tabletu oraz zawartość pamięci wewnętrznej. Aplikację do aktualizacji należy uruchomić na komputerze z systemem Windows. Nie zaleca się korzystania z portów eSATA/USB lub USB 3.0.

- Proszę sprawdzić model urządzenia znajduje się np. na spodzie urządzenia.
  UWAGA ! Użycie oprogramowania od innego modelu może działać nieprawidłowo lub trwale uszkodzić urządzenie.
- Proszę pobrać na dysk twardy komputera i rozpakować archiwa Vertis\_Expi\_1.2Soft.zip, SP\_Flash\_Tool.zip oraz SP\_Drivers\_v1.5.rar. Następnie w wypakowanym katalogu SP\_Flash\_Tool\_exe, proszę uruchomić aplikację flash\_tool.exe.

hart Phone Flash Tool(Runtim	ne Trace Mode)	
Options Window Help		
	Welcome Eormat Download Readback MemoryTest	
	1 0	
	Download Sob	
	Lowmoad-Agent ISP_Flash_Tool_exte_Windows_v5.1352.01\SP_Flash_Tool_v5.1352.01\MTK_AltinOne_DA.bin	Download Ager
	Scatter-loading File (\MT6582_Android_scatter.txt	Scatter-loading
	Download Only	
ΜΙΧΧΧΧ	Name Begin Address End Address Location	
	0 B/s 0 Bytes EMMC High Speed 0:00 USB: DA Download	All(high speed, auto detect)

3. Proszę wskazać funkcję SCATTER-LOADING i z katalogu Vertis\_Expi\_1.2Soft - > wybrać MT6582\_Android\_scatter\_emmc

	Walcome	Farmet Doubland	Deathack	Manage /Test		
	weicome	Foundr Formacian	Reappart	Gemory lesc		
	+	0				
	Downlo	ad Stob				
	Download-A	gent\SP_Flash	_Tool_exe_Window	is_v5.1352.01\SP_Flash_Tool_v5.135	2.01\MTK_AllInOne_DA.bin	Download Av
	Stateshar	Ing Ele MT6582 Ar	venid scatter.tvt			Cratter had
	E contra da		he one_reasons			
	pownload c	ny 💽				
	✓ Na	me Open Scatter F	File			2 🛛
		Szukaj w.	<b>a</b>	~	3 🦻 🖻 🛄-	
			MT0000(_Ar	droid_scattes		
		Licia biataca				
a 🗖 🕤		dokumenty				
		Pulpit				
		~				
		2				
		Moje dokumenty				
		-				
		39				
		Moj komputer				
			Nazwa pliku:	MTXXXX_Android_scatter	× 1	Otwórz
		Moje miejsca	Pliki typu:	Map File (".txt)	v (	Anuluj

4. Okno programu po dodaniu pliku z obrazem oprogramowania – proszę nie zamykać.

Smart Phone Flash Tool(Runtime	Trace Mode)				
File Options Window Help					
	Welcome Eorm	at Download Rev	adback MemoryTest		
		0			
	Download	Stob			
	Download-Agent	\SP_Flash_Tool_e	xe_Windows_v5.1352.0	I\SP_Flash_Tool_v5.1352.01\MTK_AllInOne_DA.b	in Download Agent
	Scatter-loading Fi	le (\MT6582_Android_s	scatter.txt		Scatter-loading
MTXXXX	Download Only				
ППАААА	Name Name	Begin Address	End Address	Location	
	PRELOADER	0x0000000000000000000000000000000000000	0x00000000001cb1b		
	MBR	0×000000001400000	0×0000000014001ff		
	EBR1	0x000000001480000	0x0000000014801ff		
	UBOOT	0x0000000031c0000	0x0000000031fbcdf		
	BOOTIMG	0x000000003220000	0x0000000036a37ff		
	RECOVERY	0x00000003820000	0x000000003d21fff		
	SEC_RO	0x000000003e20000	0x00000003e40fff		
	LOGO	0x0000000044a0000	0x00000000450719f		
	EBR2	0x0000000047a0000	0x0000000047a01ff		
	ANDROID	0x00000005220000	0x0000000296cd5e7		
	CACHE	0x000000045220000	0x000000045826093		
	USRDATA	0x00000004d020000	0x000000052bf52af		
					,
	0 B/s	0 Bytes	EMMC H	gh Speed 0:00 USB: DA Downki	ad All(high speed, auto detect)

- 5. Upewniamy się, że telefon jest wyłączony. Przytrzymując klawisze VOLUME i POWER, podłączamy urządzenie do komputera za pomocą kabla microUSB -> USB.
- 6. Komputer wykryje w tym momencie urządzenie. System operacyjny zaproponuje instalację automatyczną urządzenia. Proszę ją wyłączyć i wskaza scieżkę dostępu do rozpakowanego katalogu na przykład : C:/Driver\_Auto\_Installer\_v1.1228.00/Driver\_Auto\_Installer /FeaturePhoneDriver/ v1.1032.1 i wybrać system operacyjny np. x86 dla systemów 32bit. Zostaną automatycznie zainstalowane odpowiednie sterowniki.
- 7. Po zainstalowaniu urządzenia proszę odłączyć je od komputera.
- 8. Następnie w programie wybieramy Format All + Download (1) oraz funkcję Download (2).

ns Window He	qle					
_	Welco	me Eorma	t Download Rea	dback MemoryTest	1	
-		Pownload 2	2 O			
	Dow	nload-Agent	\SP_Flash_Tool_e:	xe_Windows_v5.1352.01	\SP_Flash_Tool_v5.1352.01\MTK_AllInOne_DA.bin	Download Agen
	Scat	ter-loading File	e [\MT6582_Android_s	icatter.txt	•	Scatter-loading
TYYY	Y Dov	wnioad Only	✓ 1			
	<b>^</b>	Name	Begin Address	End Address	Location	
		PRELOADER	0x0000000000000000000000000000000000000	0×00000000001cb1b		
		MER	0x000000001400000	0×0000000014001ff		
		EBR1	0x000000001480000	0x0000000014801ff		
		UBOOT	0x0000000031c0000	0x0000000031fbcdf		
		BOOTIMG	0x000000003220000	0x0000000036a37ff		
		RECOVERY	0+000000003820000	0x000000003d21fff		
		SEC_RO	0x000000003e20000	0x000000003e40fff		
		LOGO	0x0000000044a0000	0x00000000450719f		
		EBR2	0x0000000047a0000	0x0000000047a01ff		
		ANDROID	0x000000005220000	0x0000000296cd5e7		
		CACHE	0x000000045220000	0x000000045826093		
		USRDATA	0x00000004d020000	0x0000000526/52a/		

9. Proszę podłączyć ponownie urządzenie do komputera przytrzymując klawisze VOLUME – i POWER.

Options Win	Hash Tool(Runt vdow Help	time Tra	ce Mode)					
		Wek	come Eorma	at Download Rev	dback. MemoryTest			
			Lownload	C Stop				
		Do	wnload-Agent	\SP_Flash_Tool_exe	_Windows_v5.1352.01\	P_Flash_Tool_v5.1352.01/MT	K_AllinOne_DA.bin	Download Agent
		Sc	atter-loading Fil	c (')MT6582_Android_s	icatter.bxt			Scatter-loading
MTV	vvv	Do	winioad Only	¥.				
			Name	Begin Address	End Address		Location	
			PRELOWDER	0x0000000000000000000000000000000000000	0.0000000000000000000000000000000000000			
			EBR1	0x000000001480000	0x0000000014801ff			
			UBOOT	0x0000000031x0000	0x00000000031/bcdF			
			BOOTIMG	0×000000003220000	0x0000000036a37ff			
	_		SEC_RO	0x000000003e20000	0x000000003e40fff			
hip Info			LOGO	0x0000000044a0000	0+000000000450719			
Name:	MT6582_500		ANDROID	0-000000005220000	0x00000000296x45x7			
Version:	0x0000ca00		CACHE	0×0000000045220000	0x000000045826093			
lock:	EXT_26M		USRDATA	0x00000004d020000	0x000000052b/52.w/			
m RAM Type:	DRAM							
m RAM Size:	0x40000000	~						
MMC Flash								
						Format 0%		
			580.32K/s	54.55K	EMMC H	h Speed 0:08	PreLoader USB VCOM Port (	COM17)

10. Rozpoczyna się proces aktualizacji oprogramowania w urządzeniu. Po jego ukończeniu można zamknąć program i odłączyć urządzenie od komputera.

art Phone Flash Tool(Runtime Online: Window Help	Trace Mode)				
opours minum nep					
	Welcome E	ormat Download	Readback MemoryTest		
		0			
	Download	500			
	Formation	Rooth.			
	Download-Age	nt SP Flash Tool	exe Windows v5.1352.0115	P Flash Tool v5.1352.011MTK AllnOne DA.bin	Download Ager
	Scatter-loadin	g File ()MT6582_Androi	d_scatter.txt		Scatter-loading
	Download Onl	y 🗾			
ΜΤΧΧΧΧ	Name Name	Begin Address	End Address	Location	
	PRELOA	DER 0x000000000000000	00 0x00000000001cb1b		
	MBR	0×000000000	ownload Ok		
	EBR1	0x00000000			
	UBOOT	0×000000000			
=	BOOTIM	G 0x00000000			
	RECOVE	RY 0×00000000			
	SEC_RO	0x00000000			
	LOGO	0×00000000			
		D 0-000000052200	00 0-0000000296-4547		
	CACHE	0x0000000452200	00 0v000000045826093		
	USRDAT	A 0x0000000440200	00 0+000000052545246		
	5.85M	688.82M	EMMC High	whicad Flash 100% Speed 2:18 Preloader LSB VCOM P	ort (COM17)

- 11. Jeżeli po zainstalowaniu systemu zajdzie potrzeba ponownego wpisania numerów IMEI należywykonać następujące kroki:
  - a. Na włączonym urządzeniu proszę uruchomić funkcję telefonu i wpisać kod \*#\*#3646633#\*#\*
  - b. Następnie proszę przejść do ekranu CONNECTIVITY
  - c. Proszę wybrać opcję CDS INFORMATION-> RADIO INFORMATION
  - d. Następnie opcję PHONE 1. Proszę kliknąć na napis AT+, po ukazaniu się klawiatury proszęwpisać "E". Pojawi się menu z którego należy wybrać AT+EGMR=1,7,"
  - e. Następnie klikając pomiędzy cudzysłowy proszę wpisać swój pierwszy nr IMEI
  - f. Po wpisaniu nr proszę wybrać opcję SEND AT COMMAND udołu ekranu pojawi siękomunikat "AT commandis mSent", następnie proszę wyjść z opcji ikoną BACK znajdującą się na panelu dotykowym.
  - g. Proszę wybrać opcję PHONE 2. Proszę kliknąć na napis AT+, po ukazaniu się klawiatury proszę wpisać "E". Pojawi się menu z którego należy wybrać AT+EGMR=1,10,""
  - h. Następnie klikając pomiędzy cudzysłowy proszę wpisać swój drugi nr IMEI
  - Po wpisaniu nr proszę wybrać opcję SEND AT COMMAND udołu ekranu pojawi się komunikat "AT commandis mSent", następnie proszę wyjść z opcji ikoną HOME znajdującą się na panelu dotykowym.

**UWAGA**: Jeżeli u dołu ekranu pojawi się komunikat in ny niż **"AT command is mSent**", należy jeszcze raz dokładnie zweryfikować wpisywany przez siebie nr IMEI.